



Tuotetiedot

POK varavoimakeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Valikoimamme kattaa nimellisvirroiltaan 50A ja 80A keskukset, joiden kaikkien kotelointiluokka on IP34. Kysy myynnistämme yli 80A varavoimakeskuksista, jotka toteutamme erikoiskeskusrakenteisiin. Värisävy RAL7024

Tekniset tiedot

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| • Syöttöliitin | • JS 1nap C10 | - |
| • | 2,5-50 mm ² 1xAl/Gu | - |
| • Ue (V) | • JS 1nap B16 | - |
| • | 230/400 | - |
| • In (A) | • JS 1nap C16 | - |
| • | - | - |
| • IP | • JS 1nap C20 | - |
| • | 34 | - |
| • fn | • JS 3nap C16 | - |
| • | 50 Hz | - |
| • Icw | • VVS 2nap 40A | - |
| • | <10 kA | - |
| • Materiaali | • JS+VVS C16 | - |
| • | Ku-Si | - |
| • Pääkytkin (A) | • Mittarien määrä max. | 1 |
| • | - | - |
| • JS 1nap C6 | • Asennus | Pinta |
| • | - | - |
| • JS 1nap B10 | • Väri | RAL7024 |
| • | - | - |

